

エラー

パソコンが起動しない

コードメータ


ー（シルバーのキー）がささったままだと、パソコンが起動できないケースがあります。

下記方法でBIOSの設定を行ってください。BIOSの画面ではマウス操作が出来ませんので、キーボードで操作をお願いします。

説明はEPSONの画面になります。


EPSONのパソコン以外でBIOSの画面の出し方が分からない場合は、お使いのメーカー様にお問い合わせください。

1. パソコンをシャットダウンしている状態からコードメーターを刺したまま起動します。
2. メーカーのロゴが表示されたら、「Deleteキー」を連打します。




3. 下図のように画面が出たら、キーボードの右矢印押すとタブが切り替わります。右矢印を3回押し、「BOOT」のタブまで移動します。

エラー




4. キーボード下矢印で「BootDevicePriority」まで移動し、「Enterキー」を押します。




5. キーボード下矢印「UEFI Removable」まで移動し、キーボード「Enterキー」を押します。

エラー




6. キーボード下矢印で「HardDisk : WindowsBootManager」まで移動し、キーボード「Enterキー」を押します。




7. 1stDeviceが「HardDisk : Wind...」に変更されます。

エラー




8. キーボードの「Escキー」を押すと画面が切り替わりますので、キーボード右矢印で「Exit」まで移動します。




9. 「Exit & Save Changes」にし、キーボード「Enterキー」を押します。

エラー



10. [SaveChangesandExit]の画面出たら、「OK」を選択しキーボード「Enterキー」を押します。
しばらくするとパソコンが起動します。



エラー

一意的なソリューション ID: #1509

製作者: 大木本

最終更新: 2019-04-08 10:39