

エラー

WIBU-KEYドライバが見つかりませんでした！（501）

RIKCADを起動するためのプロテクトキーが認識出来ないため、RIKCADが起動出来ないエラーです。

まずは、プロテクトキーがPCのUSBに差しているかをご確認ください。

プロテクトキーは2種類あり、ご購入時期により異なります。

コードメーター



ワイブキー




差さっているが同じメッセージが出る場合、それぞれのランタイムキットがPCにインストールされているかを確認します。

コントロールパネルのプログラムと機能、プログラムのアンインストールを開きます。

エラー

コンピューターの設定を調整します

表示方法: 大きいアイコン ▾



コンピューターの設定を調整します

表示方法: カテゴリ ▾



一覧の中からCodeMeter RuntimeKit  CodeMeter Runtime Kit もしくはWibukey Setup  WibuKey Setup が存在するかを確認ください。

- **存在する場合は、PCを再起動し、プロテクトキーを別のUSBの差口に変更してみてください。**

エラー

- 存在しない場合は、こちらの[サイト](#)よりランタイムキットをプロテクトキーを抜いた状態でインストールしてください。

PC再起動後、差口を変更しても認識しない場合、ランタイムキットを同じくプロテクトキーを抜いた状態で再インストールを行ってください。

一意的なソリューション ID: #1231

製作者: ヘルプデスク

最終更新: 2019-11-25 09:23